

# Fluke 2052 Advanced Wire Tracer



## SNELLER, EENVOUDIGER EN VEILIGER STORINGZOEKEN

- Bekrachtigde en niet-bekrachtigde draden snel een eenvoudig opsporen
- Breuken, onderbrekingen en kortsluitingen zoeken
- Stroomonderbrekers en zekeringen identificeren
- CAT IV 600 V

## Gebouwd om u veilig te houden

De Fluke 2052 Advanced Wire Tracer lost nauwkeurig en veilig problemen op met bekrachtigde en niet-bekrachtigde draden in woningen, commerciële en industriële omgevingen tot CAT IV 600 V. Deze CAT-classificatie biedt de hoogste bescherming die beschikbaar is voor kabelzoekers. Hij is ontworpen om u te beschermen tegen de gevaarlijkste niveaus van transiënte overspanning, pieken tot 8000 V, die kunnen optreden in industriële omgevingen en nutsbedrijven. Dit is vooral belangrijk voor scenario's die u kunt tegenkomen in omgevingen zoals industriële installaties, fabrieken en ziekenhuizen waar kritische apparatuur niet offline kan worden gehaald.

## Draadtracering aangepast voor uw toepassing

Of het nu gaat om het oplossen van problemen met elektrische bedrading en apparatuur in woningen, bedrijfsgebouwen of hoogspanningsinstallaties, de Fluke 2052 kan breuken of onderbrekingen en kortsluitingen opsporen. De verschillende modi en functies bieden u de flexibiliteit om een breed scala aan problemen met elektrische bedrading en circuits op te lossen die u tijdens het werk kunt tegenkomen.

## Vier zoekmodi van ontvanger

De 2052 ontvanger detecteert het signaal in draden en kabels op twee manieren: passieve tracering zonder de zender voor contactloze spanningsdetectie en actieve tracering met de zender voor alle andere modi. De tipsensor van de ontvanger kan draden in hoeken, krappe ruimtes en aansluitdozen traceren.

- **Snelle scan**-modus voor snelle signaalherkenning
- **Precisie** -modus voor nauwkeurigere detectie van een draad
- **Onderbreker**-modus voor eenvoudige identificatie van onderbrekers en zekeringen gebaseerd op het hoogste geregistreerde signaal dat door de zender wordt gedetecteerd
- **Contactloze spanningsdetectie**-modus om bekrachtigde draden te traceren zonder gebruik van de zender



### Drie vermogensmodi van de zender

De 2000T-zender werkt op bekrachtigde en niet-bekrachtigde circuits tot CAT IV 600 V en is voorzien van een hoge, lage en lusmodus. Deze modi veranderen de sterkte van het geïnduceerde signaal en kunnen helpen nauwkeurigere resultaten te verkrijgen, afhankelijk van het circuit dat u traceert.

- **Hoge** modus voor normale bekrachtigde en niet-bekrachtigde circuits
- **Lage** modus voor precisietracering met een laag signaal om de koppeling met nabijgelegen draden en metalen voorwerpen te verminderen
- **Lus**-modus voor niet-bekrachtigde circuits met gesloten lus

### Twee uitgangsfrequenties van de zender

De 2000T detecteert automatisch of het systeem bekrachtigd of niet-bekrachtigd is en selecteert een uitgangsfrequentie van 6 kHz of 33 kHz.

### Acht gevoeligheidsniveaus van de ontvanger

Meer gevoeligheidsniveaus betekent meer flexibiliteit en nauwkeurigheid bij het traceren.

### Complete set

De Fluke 2052 Advanced Wire Tracer-set wordt geleverd met alles wat nodig is om draden en circuits te gaan traceren. De accessoireset bevat meetsnoeren, meetprobes, platte en ronde contactdoosadapters en krokodillenklemmen om de zender op elektrische systemen aan te sluiten. Het aansluiten van de zender op een kale geleider met de meegeleverde krokodillenklemmen en meetsnoeren levert altijd de meest nauwkeurige resultaten op. In situaties waarin echter geen directe verbinding met een kale geleider beschikbaar is, kan de meegeleverde i400 AC-stroomtang worden gebruikt in combinatie met de lusmodus om een versterkt signaal van 6 kHz op te wekken via de isolatie. De set bevat ook batterijen en een harde draagkoffer.



## Specificaties

	2052R ontvanger	2000T zender	i400 AC-stroomtang
<b>Algemeen</b>			
Meetcategorie	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Bedrijfsspanning	600 V AC/DC	600 V AC/DC	1000 V AC
Bedrijfsfrequentie	Bekrachtigd: 6,25 kHz Niet-bekrachtigd: 32,768 kHz	Bekrachtigd/lus: 6,25 kHz Niet-bekrachtigd: 32,768 kHz	N.v.t.
Signaalindicaties	Numeriek, staafdiagramdisplay en hoorbare pieptoon	Leds en hoorbare pieptoon	N.v.t.
Reactietijd	Tipsensor (bekrachtigd/niet bekrachtigd): 500 ms NCV: 500 ms Batterijbewaking: 5 sec.	Lijnspanningsbewaking: 1 sec. Bewaking accuspanning: 5 sec.	N.v.t.
Stroomuitvoer van signaal (normaal)	N.v.t.	<b>Bekrachtigd circuit:</b> Hoge modus: 60 mA RMS Lage modus: 30 mA RMS <b>Niet bekrachtigd circuit:</b> Hoge modus: 110 mA RMS Lage modus: 40 mA RMS Lusmodus met meetsnoeren: 160 mA RMS Lusmodus met i400 AC-stroomtang: 385 mA RMS	N.v.t.
Signaalspanningsuitgang (nominaal)	N.v.t.	<b>Bekrachtigd circuit:</b> Hoge modus: 14 W bij 230 V AC/50 Hz, 3,33 kΩ bij 230 V AC Lage modus: 4,6 W bij 230 V AC/50 Hz, 11,5 kΩ bij 230 V AC <b>Niet bekrachtigd circuit:</b> Hoge modus: 31 V RMS, 140 Vp-p, 0,86 W bij 1 kΩ belasting Lage modus: 27,5 V RMS, 120 Vp-p, 0,1 W bij 1 kΩ belasting Lusmodus met meetsnoeren: 32 V RMS, 140 Vp-p, 0,87 W bij een belasting van 1 kΩ Lusmodus met i400 AC-stroomtang: 31 mV, 0,89 W bij een beasting van 1 Ω	N.v.t.
Detectiebereik (openlucht)	<b>Puntsensor: Bekrachtigd</b> Max. afstand via lucht: tot 6,1 m (20 ft) Lokaliseren: circa 5 cm (1,97 inch) <b>Puntsensor: Niet-bekrachtigd</b> Max. afstand via lucht: tot 4,5 m (14,7 ft) Lokaliseren: circa 5 cm (1,97 inch) <b>NCV (40 Hz tot 400 Hz)</b> Max. gevoeligheid: 90 V tot 2 m Min. gevoeligheid: 600 V tot 1 cm	N.v.t.	N.v.t.
Stroombereik	N.v.t.	N.v.t.	400 A
Basisnauwkeurigheid	N.v.t.	N.v.t.	2 % + 0,06 A (45 Hz tot 400 Hz)

## Specificaties (vervolg)

	2052R ontvanger	2000T zender	i400 AC-stroomtang
<b>Display</b>			
Displaygrootte	LCD 63 mm (2,5 inch)	LED's	N.v.t.
Afmetingen display (B x H)	37 mm x 49 mm (1,45 x 1,93 inch)	N.v.t.	N.v.t.
Displayresolutie	240 x 320 pixels	N.v.t.	N.v.t.
Displaytype	TFT-LCD	LED's	N.v.t.
Displaykleur	16-bit	Leds bedrijfsmodus: rood Leds batterijstatus: groen, geel, rood	N.v.t.
Achtergrondverlichting	Ja	N.v.t.	N.v.t.
<b>Omgevingsomstandigheden</b>			
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot 50 °C (-4 °F tot 122 °F)	-20 °C tot 50 °C (-4 °F tot 122 °F)	-20 °C tot 50 °C (-4 °F tot 122 °F)
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf	45%: -20 °C tot <10 °C of 40 °C tot 50 °C (-4 °F tot <50 °F of 104 °F tot 122 °F) 95% (niet-condenserend): 10 °C tot <30 °C (50 °F tot 86 °F) 75%: 30 °C tot <40 °C (86 °F tot <104 °F)	45%: -20 °C tot <10 °C of 40 °C tot 50 °C (-4 °F tot <50 °F of 104 °F tot 122 °F) 95% (niet-condenserend): 10 °C tot <30 °C (50 °F tot 86 °F) 75%: 30 °C tot <40 °C (86 °F tot <104 °F)	10 °C tot <30 °C (95%: 50 °F tot <86 °F) 30 °C tot <40 °C (75%: 86 °F tot <104 °F) 40 °C tot <50 °C (45%: 104 °F tot <122 °F)
Hoogte tijdens bedrijf	2000 m (6561 ft)	2000 m (6561 ft)	2000 m (6561 ft)
Bescherming tegen transiënten	N.v.t.	8,00 kV (1,2/50µS overspanning)	N.v.t.
Vervuilingsgraad	2	2	2
Beschermingsnorm	IP 40	IP 40	IP 40
Valtest	1 m (3,28 ft)	1 m (3,28 ft)	1 m (3,28 ft)
<b>Mechanisch</b>			
Voeding	4 x AA (alkaline)	8 x AA (alkaline)	N.v.t.
Stroomverbruik (normaal)	110 mA	Hoge/lage modus: 70 mA Lusmodus met stroomtang: 90 mA Verbruik zonder signaaloverdracht: 10 mA	N.v.t.
Batterijduur	Ca. 16 uur	Hoge/lage modus: ca. 25 uur Lusmodus: ca. 18 uur	N.v.t.
Batterij-indicator	Ja	Ja	N.v.t.
Zekering	N.v.t.	1,6 A, 700 V, snelwerkend, Ø 6 x 32 mm, 50 kA onderbroken	N.v.t.
Maximale diameter geleider	N.v.t.	N.v.t.	32 mm (1,26 inch)
Afmetingen (L x B x H)	Ca. 183 x 75 x 43 mm (7,2 x 2,95 x 1,69 inch)	Ca. 183 x 93 x 50 mm (7,2 x 3,66 x 1,97 inch)	Ca. 150 x 70 x 30 mm (5,9 x 2,75 x 1,18 inch)
Gewicht	Ca. 0,27 kg (0,6 lb)	Ca. 0,57 kg (1,25 lb)	Ca. 0,114 kg (0,25 lb)

## Specificaties (vervolg)

### 2000ACC Meetsnoer- en accessoireset

Algemeen	
Inclusief	2x meetsnoeren van 1 m (rood, zwart), 1x meetsnoer van 7 m (groen) 2x meetprobes (zwart), 2x krokodillenklemmen (rood, zwart) 2x contactdoosadapter plat (rood, zwart), 2x contactdoosadapter rond (rood, zwart)
Meetcategorie	CAT IV 600 V (meetsnoeren), CAT II 1000 V (meetprobes), CAT IV 600 V (krokodillenklemmen), CAT II 300 V (uitlaatadapters)
Bedrijfsspanning en -stroom	600 V, 10 A max. (rode/zwarte meetsnoeren), 600 V, 10 A max. (groen meetsnoer), 1000 V, 8 A max. (zwarte meetprobe) 600 V, 10 A max. (krokodillenklemmen), 300 V, 10 A max. (contactdoosadapters)
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 50 °C (32 °F tot 122 °F)
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf	10 °C tot <30 °C (95 %: 50 °F tot <86 °F), 30 °C tot <40 °C (75 %: 86 °F tot <104 °F), 40 °C tot <50 °C (45 %: 104 °F tot <122 °F)
Opslagtemperatuur en luchtvochtigheid	0 °C tot 60 °C (32 °F tot 140 °F), <95% (niet-condenserend)
Hoogte tijdens bedrijf	2000 m (6561 ft)
Vervuilingsgraad	2
Water- en stofdichtheid	IP 20
Valbestendigheid	1 m (3,28 ft)
Afmetingen	Rood/zwart snoer: 1 m (3,28 ft), Groen snoer: 7 m (22,97 ft), krokodillenklemmen: ca. 95 x 45 x 24 mm (3,74 x 1,77 x 0,94 inch), contactdoosadapters: 72 x 18 x 18 mm (2,83 x 0,71 x 0,71 inch)
Gewicht	Ca. 0,4 kg (0,88 lb)

## Bestelinformatie

### FLUKE 2052

#### Meegelieferd

- Fluke 2052R Advanced Wire Tracer-ontvanger
- Fluke 2000T Advanced Wire Tracer-zender
- i400 AC stroomtang
- Fluke 2000ACC meetsnoeraccessoireset voor 2052/2062
- Premium harde draagkoffer
- Batterijen
- Beknopte handleiding

Ga naar [www.fluke.com](http://www.fluke.com) voor alle informatie over deze producten, of vraag ernaar bij uw lokale Fluke-vertegenwoordiger.



**Fluke.** Keeping your world up and running.®

[www.fluke.com](http://www.fluke.com)

©2023 Fluke Corporation.  
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
220830-nl

Wijziging van dit document is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fluke Corporation.

# Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

## Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

## Kalibratielaboratorium

Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105.



Kijk voor een overzicht van al onze diensten op [euro-index.nl/diensten](http://euro-index.nl/diensten)



## Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en Zaventem beschikken wij ook over een laboratorium op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

## KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Via een gratis webportal ([mijnkws.nl](http://mijnkws.nl)) heeft u altijd en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

## Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

## EURO-INDEX Academy

- Trainingen (individueel en klassikaal)
- Cursussen en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Whitepapers



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Cursussen en workshops



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 21004



NEDERLAND  
Rivium 2e straat 12  
2909 LG Capelle a/d IJssel  
T: 010 - 2 888 000  
F: 010 - 2 888 010  
[verkoop@euro-index.nl](mailto:verkoop@euro-index.nl)  
[www.euro-index.nl](http://www.euro-index.nl)



BELGIË  
Leuvensesteenweg 607  
1930 Zaventem  
T: +32 - (0)2 - 757 92 44  
F: +32 - (0)2 - 757 92 64  
[info@euro-index.be](mailto:info@euro-index.be)  
[www.euro-index.be](http://www.euro-index.be)